

			M02ELO
			C3142C51'
L120 2C	ENTRADA	Configuraci>n entrada	Positivo (+) 2 string Negativo (-) 2 string
		*ensi>n m?<ima de entrada	1000V DC
		Intensidad m?<ima %or string	12A DC
		3rotecci>n / corte	Interruptor autom1tico magnetot1rmico
		*alla magnetot1rmica	2x25A – 1000V DC
		2escargador de so .retensiones	2x 40kA TIPO 2 1000V DC
		Secci>n m?<ima de entrada	1 x 6mm² en + y – de cada string
		Cone<ionado	Conector MC4
	SALIDA	*ensi>n m?<ima de salida	1000V DC
		Intensidad m?<ima de salida	2x 25A
		Cone<ionado	Bornas mediante tornillo con salida prensa estopa IP68
L120 1C	ENTRADA	Configuraci>n entrada	III+N
		*ensi>n m?<ima de entrada	400V AC
		Cone<ionado	Bornas mediante tornillo con entrada prensa estopa IP68
	SALIDA	Configuraci>n salida	III+N
		3rotecci>n di=erencial	Si, 40A 30mA
		3rotecci>n magnetot1rmica	25A
		2escargador de So .retensiones	40kA TIPO 2 con protecci3n magnetot1rmica III+N 20A
		3otencia m?<ima de salida	10 kW
C171C'E7@S'IC1S 'AC9IC1S		Cone<ionado	Bornas mediante tornillo con salida prensa estopa IP68
		*i%o de enBolBente	Cofret estanco ABS con ventana transparente con protecci3n UV
		Medida enBolBente	436x418x148 mm (Alto x Ancho x profundidad)
		6entilaci>n	No
		Crado de %rotecci>n	